

# 12 W 25 Q | Bomba Vari

Especificações			
número de artigo			101.003.039
modelo			12 W 25 Q
pressão de trabalho máx.	psi		10443
breve descrição			Bomba Vari
tanque de óleo da capa. (em vigor )	oz		845.4
número de saídas			1
número de fases			2
output 1ª etapa / min.	oz		104.8
output 2ª etapa / min.	oz		37.2
intervalo de pressão na 1ª fase	psi		0 - 2901
intervalo de pressão na 2ª fase	psi		2901 - 10443
tipo de operador			motor elétrico
motor			110 VAC - 1.1 kW - 50 Hz - 1 Ph
acelerar	rpm		3600
peso, pronto para uso	lb		147.7
dimensão (AxBxC)	in		19.7 x 15.7 x 23.3

Dimensões de desenho técnico			
dimensão A	in		19.7
dimensão B	in		15.7
dimensão C	in		23.3

Acessórios necessários			
Válvula, acionamento simples M 311			100.181.311
Válvula, acionamento duplo M 322			100.181.322

Acessórios			
SADA Power Switch M304			100.172.051
Válvula, acionamento duplo M 323			100.181.323
Válvula, acionamento duplo M 326			100.182.321
Válvula de controlo da pressão M 303			100.181.303

